

Paso número uno: Introduzca el adaptador PCMCIA en su PC.



Enciéndala. Escriba su contraseña cuando se le pida. Los usuarios de Windows NT, 2000 y XP deberán estar en el modo de administrador para añadir correctamente cualquier equipo nuevo.

Encuentre una ranura PCMCIA libre e introduzca el adaptador 10/100 Ethernet PCMCIA. Las ranuras PCMCIA están en el costado de las computadoras portátiles. Cuando el adaptador 10/100 Ethernet PCMCIA esté bien insertado se oirá un bip.

Nota: Antes de instalar el producto compruebe cuál es la letra de la unidad de CD-ROM.

Paso número dos: Instale los controladores.

Cuando Windows detecte el nuevo hardware, haga clic en **Siguiente**. Introduzca el CD de instalación en la unidad de CD-ROM. Cuando Windows le pida la ubicación del controlador elija **Buscar el mejor controlador para su dispositivo (se recomienda)** y haga clic en **Siguiente**. Elija **Especificar una ubicación** y escriba una de las siguientes líneas de comandos, dependiendo de su versión de Windows (su unidad de CD-ROM puede tener una letra distinta de "D"):

Usuarios de Windows 98: **D:\Win98**

Usuarios de Windows 2000*: **D:\Win2000**

Usuarios de Windows Me*: **D:\WinMe**

Usuarios de Windows XP: **D:\WinXP**

Siga las instrucciones en pantalla. Después de hacer clic en **Finalizar**, tendrá que reiniciar su computadora portátil para completar el proceso de instalación.

¡Enhorabuena! Ya ha instalado su adaptador 10/100 Ethernet PCMCIA.

Nota: El CD de instalación incorpora los controladores para los sistemas operativos Windows 95, Windows NT, Unix y DOS. Aquí encontrará la carpeta que contiene el controlador correspondiente a su sistema operativo.

* Puede que aparezca una venta con **No se encontró la firma digital**. Haga clic en Sí. Windows Me y 2000 comprobarán si su dispositivo de red está correctamente instalado.

Solución de problemas

Échele un vistazo a estas soluciones antes de dirigirse al servicio de asistencia técnica de U.S. Robotics.

Mi PC no reconoce la tarjeta 10/100 Ethernet PCMCIA.

Si su PC no encuentra el adaptador 10/100 Ethernet PCMCIA de U.S. Robotics o el controlador de red no se ha instalado correctamente, compruebe lo siguiente:

Solución posible:

Asegúrese de que el adaptador está colocado correctamente en la ranura PCMCIA. Compruebe si el equipo experimenta algún problema (por ejemplo, si el conector del borde de la tarjeta está estropeado). Pruebe la tarjeta en otra ranura PCMCIA. Si el error persistiera, inténtelo con otro adaptador U.S. Robotics 10/100 Ethernet PCMCIA del que esté seguro que funciona correctamente.

Solución posible:

Si hay otros adaptadores de red en su PC puede que sean los causantes del problema. Extraiga el resto de adaptadores del equipo y pruebe el adaptador U.S. Robotics 10/100 Ethernet PCMCIA por separado.

Solución posible:

Compruebe si es la PC la que está estropeada probando el adaptador en otro equipo del que esté seguro que funciona.

No puedo acceder a la red ni a Internet.

Puede que haya algún problema de conexión a la red o a Internet si los LEDs del adaptador U.S. Robotics 10/100 Ethernet PCMCIA no se encienden o si no puede acceder a la red o Internet desde su PC. Compruebe lo siguiente:

Solución posible:

Asegúrese de que usa un cable de categoría 5 para conexiones a 100 Mbps y que su largo no excede los 100 metros. Inspeccione los cables de red y las conexiones. Asegúrese de que el cable de red está bien insertado en el conector del adaptador 10/100 Ethernet PCMCIA.

Solución posible:

Asegúrese de que se ha instalado el controlador de red correspondiente a su sistema operativo. Si hiciera falta, vuelva a instalar el controlador.

Solución posible:

Si la velocidad del adaptador 10/100 Ethernet PCMCIA o modo dúplex se ha configurado manualmente, asegúrese de que corresponde al puerto del dispositivo de red incorporado. En algunos dispositivos es necesario configurar la velocidad manualmente.

Solución posible:

Puede que el puerto del dispositivo de red al que está conectado el adaptador 10/100 Ethernet PCMCIA esté averiado. Pruebe con otro de los puertos del dispositivo.

Solución posible:

Si no puede acceder a los servicios de Windows o NetWare en red, compruebe que el servicio está activado y configurado. Si no se puede conectar a un servidor en concreto, asegúrese de que cuenta con derechos de acceso, una ID válida y una contraseña.

Solución posible:

Si no puede acceder a Internet, compruebe los parámetros de la red y verifique si la conexión TCP/IP está instalada y configurada como corresponde.

Si, tras probar cada una de las soluciones que acabamos de describir, aún no consigue resolver el problema, puede recurrir a cualquiera de los servicios de soporte que U.S. Robotics pone a su disposición.

Si todavía experimenta problemas:

1. Consulte la sección de soporte del sitio Web de U.S Robotics www.usr.com.

La mayoría de los problemas que experimentan los usuarios aparecen en las páginas de preguntas más habituales y resolución de problemas del producto correspondiente. Su número de modelo es 7901. Lo necesitará para obtener esa información en el sitio Web de U.S. Robotics.

2. Llame al servicio de asistencia técnica de U.S. Robotics.

El personal técnico de nuestro servicio podrán dar respuesta a sus consultas técnicas sobre los productos de red de U.S. Robotics.

País	Teléfono	Internet	Horario de asistencia
EE.UU.	(801) 401-1143	http://www.usr.com/support/s-online_emailtechie.asp	9:00 – 17:00 CST, Lun-Vie
Canadá	(801) 401-1146	http://www.usr.com/support/s-online_emailtechie.asp	9:00 – 17:00 CST, Lun-Vie
Argentina	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00 CST, Lun-Vie
Brasil	AT&T Direct + (877) 487-6523	brazil_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00 CST, Lun-Vie
México	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00 CST, Lun-Vie
Chile	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00 CST, Lun-Vie
Colombia	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00 CST, Lun-Vie
Costa Rica	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00 CST, Lun-Vie
Perú	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00 CST, Lun-Vie
Puerto Rico	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00 CST, Lun-Vie
Venezuela	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00 CST, Lun-Vie
China	10800 650 5108	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Lun-Vie
Hong Kong	800 90 3191	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Lun-Vie
India	Delhi - 11 6284198/ 99/ 18/ 19	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Lun-Vie
India	Hyperbad - 40 6261600/ 01/ 02/ 03	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Lun-Vie
India	Calcuta - 33 216 1800/ 01	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Lun-Vie
India	Chennai - 44 851 5273/ 74	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Lun-Vie
India	Bombay - 22 8252188/ 93/ 94/ 95	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Lun-Vie
India	Bangalore - 80 2380303/ 04	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Lun-Vie
Indonesia	001 803 65 7402	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Lun-Vie
Japón	(03) 5495 9408	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Lun-Vie
Corea		usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Lun-Vie
Malasia	1800 80 1554	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Lun-Vie
Filipinas	1800 1 651 0215	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Lun-Vie
Singapur	65 784 9910	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Lun-Vie
Corea del Sur	00798 651 7135	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Lun-Vie
Taiwán	0080 65 1349	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Lun-Vie
Tailandia	001 800 65 6252	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Lun-Vie
Australia	1800 125030	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00, Lun-Vie
Nueva Zelanda	0800 449535	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00, Lun-Vie
Austria	07 110 900 116	germany_modemsupport@usr.com	8:00 – 18:00, Lun-Vie
Bélgica (neerlandés)	+32 (0) 70 233 545	emea_modemsupport@usr.com	9:00 – 18:00, Lun-Vie
Bélgica (francés)	+32 (0) 70 233 546	emea_modemsupport@usr.com	9:00 – 18:00, Lun-Vie
Dinamarca	+45 7010 4030	emea_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00, Lun-Vie
Finlandia	+358 98 171 0015	emea_modemsupport@usr.com	10:00 – 18:00, Lun-Vie
Francia	080 307 0693	france_modemsupport@usr.com	9:00 – 18:00, Lun-Vie
Alemania/Hungría	01805671548	germany_modemsupport@usr.com	8:00 – 18:00, Lun-Vie
Irlanda	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	9:00 – 18:00, Lun-Vie
Israel		emea_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:30, Lun-Vie
Italia	848 80 9903	italy_modemsupport@usr.com	9:00 – 18:00, Lun-Vie
Luxemburgo	+352 342 080 8318	emea_modemsupport@usr.com	9:00 – 18:00, Lun-Vie
Medio Oriente/África	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	9:00 – 18:00, Lun-Vie
Países Bajos	0900 20 25 857	emea_modemsupport@usr.com	9:00 – 18:00, Lun-Vie
Noruega	+47 (0) 23 50 0097	emea_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00, Lun-Vie
Polonia		emea_modemsupport@usr.com	8:00 – 18:00, Lun-Vie
Portugal	+35 11 415 4034	emea_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00, Lun-Vie
España	902 117 964	spain_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00, Lun-Vie
Suecia	+46 (0) 851 992 035	emea_modemsupport@usr.com	8:00 – 17:00, Lun-Vie
Suiza	+0848 840 200	emea_modemsupport@usr.com	8:00 – 18:00, Lun-Vie
Reino Unido	0870 8444 546	uk_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:30, Lun-Vie

Adecuación a normas del sector

U.S. Robotics Corporation
935 National Parkway
Schaumburg (Illinois) 60173
(EE.UU.)

Declara que este producto cumple con las normas de la FCC:

Apartado 15, Clase B:

Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencias electromagnéticas perjudiciales, y
- (2) este dispositivo debe tolerar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo hace uso de las siguientes clavijas USOC: RJ-45

Interferencia con la radio y la televisión:

Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, a menos que se instale y se utilice de acuerdo con el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio y televisión. Tras someterlo a las pruebas correspondientes, se ha determinado que este equipo se encuentra dentro de los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B en virtud de la Parte 15 de la Normativa de la FCC, diseñados para proporcionar una cantidad de protección razonable en instalaciones domésticas.

Aviso al usuario:

Se advierte al usuario que cualquier cambio o modificación que no haya sido aprobado por la parte responsable de certificar la adecuación del aparato puede invalidar la autorización del usuario para manejarlo.

Registro en UL/cUL

Este producto está registrado en UL y cUL para su uso con equipos de cómputo registrados en UL dotados de instrucciones que detallan el proceso de instalación de las tarjetas accesorias.

Instrucciones de seguridad de la TÜV

Lea atentamente estas instrucciones de seguridad. Guarde esta guía de instalación para referencias futuras:

1. Extraiga el adaptador 10/100 Ethernet PCMCIA de su PC antes de limpiarlo. No use detergente líquido o en spray. Utilice en su lugar un trapo ligeramente humedecido.
2. No tenga el adaptador 10/100 Ethernet PCMCIA en un ambiente húmedo.
3. Coloque el adaptador 10/100 Ethernet PCMCIA en una superficie estable durante la instalación. Procure no dejar caer el adaptador 10/100 Ethernet PCMCIA pues podría romperse.
4. Tenga siempre en cuenta todos los avisos y advertencias sobre el adaptador 10/100 Ethernet PCMCIA.

5. Procure que no entre ningún líquido en la ranura PCMCIA de su computadora, porque podría dar lugar a una descarga eléctrica o causar un incendio.
6. Si se diera una de las siguientes situaciones, lleve el adaptador 10/100 Ethernet PCMCIA a un servicio técnico autorizado de entre los que aparecen en la garantía limitada:
 - Entró líquido en el adaptador 10/100 Ethernet PCMCIA.
 - El adaptador 10/100 Ethernet PCMCIA ha sido expuesto a la humedad.
 - El adaptador 10/100 Ethernet PCMCIA no funciona bien.
 - El adaptador 10/100 Ethernet PCMCIA se cayó y se estropeó.
 - Se ve a simple vista que el adaptador 10/100 Ethernet PCMCIA está roto.
7. No guarde el adaptador 10/100 Ethernet PCMCIA sin su caja. Para evitar que se estropee no guarde el adaptador 10/100 Ethernet PCMCIA a temperaturas superiores a los 60 °C.

Usuarios canadienses

Industry Canada (IC)

Este aparato digital no excede los límites de la Clase B para emisiones de radio procedentes de aparatos digitales establecidos en el estándar para equipos generadores de interferencias bajo el título: Digital Apparatus, ICES-003 de Industry Canada.

«AVIS : Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur :

“Appareils Numériques”, NMB-003 édictée par l’Industrie Canada.

Centro de garantía y servicio posventa

En Canadá:
U.S. Robotics
Unit-100 13751 Mayfield Pl.
Richmond, Columbia Británica Canadá V6V 2G9

Declaración de conformidad CE

Este dispositivo cumple los requisitos establecidos por la Directiva Europea 1995/5/CE.

U.S. Robotics Corporation, ubicada en el 935 de National Parkway, Schaumburg (Illinois), 60173-5157 (Estados Unidos), declara bajo su entera y exclusiva responsabilidad que el producto U.S. Robotics 10/100 PCMCIA Card, al que hace referencia la presente documentación, cumple las siguientes normas y disposiciones:

- EN60950
- EN55022
- EN55024

Por el presente documento declaramos que este producto cumple todos los requisitos fundamentales y disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/CE. Se ha llevado a cabo el procedimiento de evaluación de conformidad con lo indicado en el Artículo 10(3) y detallado en el Anexo II de la Directiva 1999/5/CE.

Garantía limitada de U.S. Robotics Corporation

EQUIPO: U.S. Robotics garantiza al usuario final (en lo sucesivo, "el cliente") la ausencia de defectos en materiales y en la fabricación de este producto de hardware, en condiciones normales de uso y mantenimiento, durante el período de tiempo que se indica a continuación, desde la fecha de compra a U.S. Robotics o a un distribuidor autorizado:

2 (dos) años

De conformidad con lo estipulado en esta garantía, U.S. Robotics queda obligado exclusivamente, y siempre a discreción de U.S. Robotics y con cargo a U.S. Robotics, a reparar el producto o el componente defectuoso del mismo o, si ninguna de las opciones anteriores fuese razonablemente factible, devolver al cliente el importe de compra desembolsado al adquirir el producto defectuoso. Todos los productos sustituidos pasarán a ser propiedad de U.S. Robotics. Los productos sustitutivos pueden ser nuevos o reparados. U.S. Robotics garantiza todos los productos sustituidos o reparados durante 90 (noventa) días desde la fecha de su envío, o bien durante el tiempo que reste del período de garantía original, tomándose el período más largo de ambos.

SOFTWARE: U.S. Robotics garantiza al cliente que todos los programas de software concedidos conforme a licencia de U.S. Robotics funcionarán sustancialmente de acuerdo con lo establecido en sus hojas de datos técnicos, durante un período de 90 (noventa) días a partir de la fecha de adquisición a U.S. Robotics o a un distribuidor autorizado. U.S. Robotics garantiza la ausencia de fallos en el soporte informático que contiene dicho software durante el período de garantía. Conforme a lo estipulado en esta garantía expresa, la única obligación de U.S. Robotics será, a discreción de U.S. Robotics y con cargo a U.S. Robotics, devolver al cliente el importe de compra desembolsado por cualquier producto de software que resulte ser defectuoso, o bien reemplazar cualquier soporte defectuoso por otro que se ajuste sustancialmente a los datos técnicos publicados por U.S. Robotics. Es responsabilidad del cliente elegir los programas y los materiales de consulta correspondientes. U.S. Robotics no garantiza ni manifiesta que sus productos de software satisfagan las necesidades del cliente o funcionen en combinación con productos de hardware o software de otros fabricantes, ni que el funcionamiento de los productos de software sea ininterrumpido o que carezca de errores, ni que los defectos detectados en los productos de software vayan a ser corregidos. En cuanto a los productos de otros fabricantes cuya compatibilidad se menciona en los datos técnicos o la documentación de los productos de software de U.S. Robotics, esta empresa hará un esfuerzo razonable por habilitar dicha compatibilidad, salvo en los casos en que la incompatibilidad se deba a un defecto en el producto de otro fabricante o al uso del producto de software contrario a lo establecido en los manuales del usuario o los datos técnicos publicados por U.S. Robotics.

ESTE PRODUCTO DE U.S. ROBOTICS PUEDE INCLUIR O ESTAR COMPRENDIDO EN UN SOFTWARE DE OTRO FABRICANTE CUYO USO ESTÉ SUJETO A UN ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL INDEPENDIENTE. ESTA GARANTÍA DE U.S. ROBOTICS NO CUBRE EL SOFTWARE DE OTROS FABRICANTES. PARA SABER CUÁLES SON LAS CONDICIONES DE LA GARANTÍA APLICABLES EN ESTE ÚLTIMO CASO, CONSULTE EL ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL QUE RIGE EL USO DE DICHO SOFTWARE.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN GARANTÍA: Para obtener la autorización de servicio en garantía, el cliente debe ponerse en contacto con un centro de asistencia técnica de U.S. Robotics o con un servicio de asistencia técnica autorizado de U.S. Robotics dentro del período de vigencia de la garantía. Puede que U.S. Robotics o su distribuidor autorizado le solicite el comprobante de compra correspondiente. Los productos enviados al servicio de asistencia de U.S. Robotics deben haber sido previamente autorizados por U.S. Robotics mediante un número de solicitud de reparación del usuario anotado en el exterior del paquete, con porte pagado y embalado correctamente para su transporte seguro. Se recomienda además asegurarlos y enviarlos por un método que permita el seguimiento de dicho transporte. Los artículos reparados o sustituidos serán enviados al cliente, con cargo a U.S. Robotics, antes de 30 (treinta) días desde la fecha de recepción del producto defectuoso por parte de U.S. Robotics. Sírvase devolver el producto a la siguiente dirección:

En Estados Unidos:
 USR-Walnut
 528 Spanish Lane
 Walnut, California

En Canadá:
 U.S. Robotics
 Unit-100 13751 Mayfield Pl.
 Richmond, Columbia Británica
 Canadá V6V 2G9

En Europa:
 FRS Europe BV.
 Draaibrugweg 2
 1332 AC Almere
 Países Bajos

U.S. Robotics no se hace responsable de ningún software, firmware, información o datos en memoria del cliente que estén registrados, almacenados o integrados en cualquier producto devuelto a U.S. Robotics para su reparación, ya sea conforme a la garantía o no.


GARANTÍA EXCLUSIVA: SI LOS PRODUCTOS DE U.S. ROBOTICS NO FUNCIONASEN DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES EXPRESADAS EN LA GARANTÍA ANTERIOR, LA ÚNICA COMPENSACIÓN A QUE TENDRÁ DERECHO EL CLIENTE POR INCUMPLIMIENTO DE DICHA GARANTÍA SERÁ LA REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN O EL REEMBOLSO DEL IMPORTE DE COMPRA DESEMBOLSADO, A DISCRECIÓN DE U.S. ROBOTICS. DENTRO DE LOS LÍMITES PERMITIDOS POR LA LEY, LA PRESENTE GARANTÍA Y LOS RECURSOS DESCRITOS EN LA MISMA SON EXCLUSIVOS Y SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, YA SEA DE HECHO O POR APLICACIÓN DE LA LEY, ESTATUTARIAS O DE OTRO TIPO, INCLUYENDO GARANTÍAS, CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO, CALIDAD SATISFACTORIA, CORRESPONDENCIA CON LA DESCRIPCIÓN Y ADECUACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE, A TODOS LOS CUALES SE RENUNCIA EXPRESAMENTE. U.S. ROBOTICS NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA A ASUMIR EN SU REPRESENTACIÓN RESPONSABILIDAD ALGUNA RELACIONADA CON LA VENTA, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO O USO DE SUS PRODUCTOS. LA PRESENTE GARANTÍA EXIME DE TODA RESPONSABILIDAD A U.S. ROBOTICS SI SUS COMPROBACIONES Y EXÁMENES DEMUESTRAN QUE EL DEFECTO O EL FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO DEL PRODUCTO ALEGADO NO EXISTE O FUE CAUSADO POR USO INDEBIDO, NEGLIGENCIA, INSTALACIÓN O PRUEBAS INAPROPIADAS, INTENTO NO AUTORIZADO DE REPARACIÓN O MODIFICACIÓN, POR PARTE DEL CLIENTE O DE TERCEROS, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA NO RELACIONADA CON EL USO PREVISTO DEL EQUIPO, O POR ACCIDENTE, INCENDIO, RAYOS, CORTES O INTERRUPCIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO U OTROS FACTORES FORTUITOS.



LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY LO PERMITA, NI U.S. ROBOTICS NI SUS PROVEEDORES ACEPTAN RESPONSABILIDAD ALGUNA, YA SEA CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), DE LOS DAÑOS SECUNDARIOS, DERIVADOS, INDIRECTOS, ESPECIALES O PENALES DE CUALQUIER TIPO, O POR LUCRO O BENEFICIO CESANTE, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS U OTRA PÉRDIDA FINANCIERA DERIVADA O RELACIONADA CON LA VENTA, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, USO, RENDIMIENTO, FALLO O INTERRUPCIÓN DE SUS PRODUCTOS, INCLUSO SI U.S. ROBOTICS O SUS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS HUBIERAN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS, Y LIMITA SU RESPONSABILIDAD A REPARAR, SUSTITUIR O REEMBOLSAR EL PRECIO DE COMPRA SATISFECHO, A DISCRECIÓN DE U.S. ROBOTICS. ESTA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS NO SE VERÁ AFECTADO POR LA INADECUACIÓN DE LAS SOLUCIONES AQUÍ ESTABLECIDAS A SU PROPÓSITO ESENCIAL.

RENUNCIA: Algunos países o administraciones locales no permiten la exclusión o limitación de garantías implícitas o la limitación de daños secundarios o derivados para ciertos productos suministrados a consumidores ni la limitación de responsabilidad por daños personales. Por ello, puede que las limitaciones y exclusiones arriba indicadas no se apliquen o se apliquen parcialmente en su caso. Cuando las garantías implícitas no puedan ser excluidas en su totalidad, se limitarán a la duración de la garantía escrita aplicable. La presente garantía le concede derechos legales específicos que pueden variar dependiendo de la legislación de cada país.

LEGISLACIÓN APLICABLE: La presente garantía limitada se interpretará de conformidad con la legislación del Estado de Illinois (EE.UU.) exceptuando sus disposiciones en materia de Derecho Internacional Privado y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías.

El presente documento contiene elementos protegidos por la legislación en materia de propiedad intelectual. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción o transmisión de este manual sin el consentimiento expreso y por escrito de sus autores. Los nombres de productos que se mencionan en este manual constan sólo a título informativo. Toda marca comercial, denominación de producto o marcas citadas están registradas por sus respectivos titulares.





U.S. Robotics®

Adaptador 10/100 Ethernet PCMCIA Guía rápida de instalación

